

HA87

Bedienhandapparat mit einer Sendetaste, LCD-Anzeige und Tastatur

Handset with one push-to-talk button, LCD display and keypad



Eigenschaften

- Grafikfähige beleuchtete LCD-Anzeige
- Vollwertiges Tastenfeld
- Integrierter Microcontroller
- Dynamische Hörkapsel, Elektret-Mikrofonkapsel
- Serielle Schnittstelle (RS232, V24)
- Langlebiges Spiralkabel
- ON/OFF-Signal auf PIN 1 des RJ50-Steckers (Art.-Nr. 6508-005-005-51)
- PTT-Signal auf PIN 1 des RJ50-Steckers (Art.-Nr. 6508-005-000-51)

Characteristics

- Graphics capable display with backlight
- Fully numeric keypad
- Integrated microcontroller
- Dynamic ear capsule, electret microphone capsule
- Serial interface (RS232, V24)
- Durable spiral cable
- ON/OFF signal at PIN 1 of the RJ50 plug (Art. no. 6508-005-005-51)
- PTT signal at PIN 1 of the RJ50 plug (Art. no. 6508-005-000-51)

Technische Daten

Gehäuse:	Flammwidrig nach UL94 V-0
Maße mit Auflage:	Höhe 35 mm, Breite 50 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	190 g
Anschluss:	Spiralkabel mit Stecker RJ50, Auszugslänge max. 1,5 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Display:	Hintergrundbeleuchtetes LCD mit 96 x 54 Pixel
Firmware:	Terminal Software
Lieferumfang:	Handapparat mit Spiralkabel und Auflage A8 mit Schraubensatz
Mikrofon (Elektret)	
Betriebsspannung:	9 V bis 15 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	34 mV/Pa (-29 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	110 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel
Hörer (dynamisch)	
Frequenzbereich:	400 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	34 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	100 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Max. Eingangsspannung:	80 mV

Specifications

Housing:	Flame resistant per UL94 V-0
Dimensions with cradle:	Height 35 mm, width 50 mm, depth 160 mm
Weight:	190 g / 6.7 oz
Connection:	Spiral cable with RJ50 plug, extension length max. 1.5 m
Storage Temperature:	-30 °C to +80 °C / -22 °F to +178 °F
Operating Temperature:	-20 °C to +70 °C / -4 °F to +158 °F
Display:	Backlit LCD with 96 x 54 pixels
Firmware:	Terminal software
Scope of delivery:	Handset with spiral cable and A8 cradle with screws
Microphone (electret)	
Operating voltage (DC):	9 V to 15 V
Frequency range:	150 Hz to 8 kHz at -10 dB
Sensitivity (in LRGP):	34 mV/Pa (-29 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedance:	110 Ω ± 20 % at 1 kHz
Directivity:	Omnidirectional
Earpiece (dynamic)	
Frequency range:	400 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity:	34 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)
Impedance:	100 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	80 mV