



Especificaciones:

Modelo	NA MBA-KIT
Tirador	Sí
Luz de tranquilización	Sí
Pulsador de cancelación	Sí
Placa dobe 4 elementos para caja estándar	Sí
Etiqueta adhesiva de instrucciones	Sí. En dos idiomas.
Normativa	CTE DB SUA - SUA3, ROHS, CE
Alimentación	24 V (desde central o fuente externa)
Sección mínima cableado	0,22 mm
Montaje	Horizontal o Vertical

Descripción:

Sistema de señalización de emergencia para baños de minusválidos eficaz, simple de instalar y fácil de usar. En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar de la cuerda, generándose una llamada a la zona de control de seguridad. Al generar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central. La llamada puede ser silenciada desde el baño pulsando el botón de cancelación, o desde la central.

Para funcionar, el sistema NA MBA-KIT, necesita estar conectado a una central de la serie MBA, disponibles desde 8 hasta 64 zonas, también es compatible con las centrales semi-bus de llamada paciente enfermera, para casos en los que únicamente se requiera visualización de llamada sin intercomunicación.

Elementos incluidos:



Bastidor instalable en horizontal o vertical con tirador y pulsador de cancelación



Etiqueta adhesiva de instrucciones